

## cab EOS 韌體更新教學

cab EOS 韌體更新方式有三種，此教學會詳細說明其中兩種，一是使用 cab 專用的韌體更新軟體，可適用於所有 cab 條碼機，且支援各種連接埠，方便操作者選擇最適當的方式更新最新版本的韌體；另一種則是使用 USB 隨身碟方式更新；還有一種是透過 FTP 軟體更新條碼機韌體，但因為需額外的 FTP 軟體，且步驟較為繁瑣一點，故不納入此教學；

### 一、使用 cab 專用韌體更新軟體

1. 從 [cab](http://www.cab.de) 網站上下載韌體更新軟體（cabFirmwareUpdater）並解壓縮：


<http://www.cab.de/englisch/templates/pushfile.cfm?file=9>

解壓縮 韌體更新軟體 後，執行 cabFirmwareUpdater\_setup.exe 檔案進行安裝軟體；


最新版韌體可在此網頁下載：

<http://www.cab.de/englisch/innen.cfm?rubrik=110&produkt=4192&bereich=45>


2. 安裝完成後，執行程式集裡或桌面上的 cabFirmwareUpdater
3. 在 cabFirmwareUpdater 視窗裡：
  - ① 選擇正確條碼機型號（Printer model）




- ② 選擇連接方式（Ethernet）與設定條碼機 IP（1）、選擇更新韌體（2）、選擇韌體存放位置（3）、按 Update 鍵更新（4）、完成更新後按 Close 鍵關閉此程式（5）；




4. 按 Update 鍵更新後，會出現確認視窗，按下 OK 進行更新：



5. 更新韌體時，電腦螢幕上會出現更新進度，此時切勿關閉條碼機電源：



完成更新後會出現此視窗，按下 OK，且條碼機完成更新後便會自動重開機；



6. 在條碼機上按**設定**圖示切換到**選單**視窗，再按**條碼機簡易訊息**圖示，便可看到韌體版本，即可確定條碼機已成功更新韌體，然後按**關閉**鍵回到連線模式的狀態即可。



## 二、使用 USB 隨身碟更新韌體

由於 USB 隨身碟使用的晶片種類繁多，並非所有晶片都可被 EOS 條碼機支援，且晶片的穩定性好壞都會影響到更新成功或失敗，故建議先在 EOS 條碼機上做測試可支援後，才使用該 USB 隨身碟；因 EOS 會使用 USB 隨身碟的格式為 FAT32，故建議將隨身碟先在 EOS 條碼機上做格式化，讓條碼機自動在隨身碟裡建立四個必要之目錄，以便確保條碼機可正確使用此隨身碟，步驟如下：

1. 準備一 USB 隨身碟，建議此隨身碟先不要儲存任何資料，以便在條碼機上做格式化；
2. EOS 的預設外接儲存裝置為 USB 隨身碟，如有變更，請先改回 USB 隨身碟；
3. 在 EOS 上插上 USB 隨身碟，然後在螢幕上點選設定圖示；



4. 如該隨身碟有被 EOS 條碼機支援，則在選單視窗裡會看到儲存裝置/USB 隨身碟的圖示，點選該圖示；如不支援，則不會看到的儲存裝置圖示；


有支援的畫面



不支援的畫面




5. 在儲存裝置視窗裡，點選格式化記憶卡圖示



6. 在確認格式化記憶卡的視窗裡，點選 OK 後便做格式化動作，此時會刪除記憶卡的所有檔案，完成格式化後，便會回到儲存裝置的視窗；



7. 將此 USB 隨身碟插回電腦上，開啓 USB 隨身碟的資料夾後可看到四個目錄：fonts, images, labels, misc，將新版韌體儲存於 misc 目錄裡；



8. 將該 USB 隨身碟插回 EOS 條碼機上，進入其他功能選單




9. 在**其他功能**視窗裡，點選**從記憶卡更新韌體**圖示、選擇新版韌體後按 OK 鍵更新，更新過程中，請勿關閉條碼機電源，以免造成更新失敗而毀損條碼機；



10. 更新成功後，條碼機會自動重開機，並回到連線模式畫面，可在條碼機簡易訊息裡看到韌體版本；



11. 如更新失敗，建議更換 USB 隨身碟後，再從步驟 3 開始操作，確認有更新成功為止；



如 USB 隨身碟之晶片穩定性不佳，則有可能條碼機雖可使用該隨身碟，但在讀取檔案時，會發生資料錯誤之狀況，例如在更新韌體過程中會造成更新失敗，故建議使用品質較佳或大廠牌的 USB 隨身碟，以確保資料傳輸的正確性；



希愛比科技股份有限公司  
23552 新北市中和區中正路 700 號 9F-8  
Tel : +886 (0) 2 82273966  
Fax : +886 (0) 2 82273566  
<http://www.cab.de/tw/>  
email: [cabasia@cab.de](mailto:cabasia@cab.de)

鎧博（上海）貿易有限公司  
200336 上海市長寧區延安西路 2299 號 11C60 室  
Tel : +86(021)62363161  
Fax : +86(021)62363162  
<http://www.cab.de/cn/>  
email: [info.cn@cab.de](mailto:info.cn@cab.de)

copyright by cabAsia

All specifications about delivery, design, performance and weight are given to the best of our current knowledge and are subject to change without prior notice.